

Blokowanie modułu przed nieautoryzowanym dostępem

Numer dokumentu: PO-250 Wersja: 1.1 Data publikacji: 4 sierpnia 2025

Blokowanie i zarządzanie hasłem modułu Ampio

Co nam to daje?

Ta opcja umożliwia zabezpieczenie urządzenia Ampio poprzez ustawienie hasła. Hasło służy do:

- zablokowania modułu przed nieautoryzowanym dostępem,
- odblokowania wcześniej zablokowanego modułu,
- zmiany istniejącego hasła,
- pierwszego ustawienia hasła, jeśli jeszcze nie zostało skonfigurowane.


Co dokładnie blokuje hasło?

Po zablokowaniu hasłem:

- cały dostęp do konfiguracji modułu zostaje zablokowany,
- wszystkie bloki pamięci, takie jak:
 - logika,
 - parametry,
 - kontrola dostępu,
 - inne funkcjonalności – stają się niedostępne do modyfikacji,
 - * nie można zapisać żadnych zmian do modułu (zarówno lokalnie, jak i przez MQTT),
 - * dostęp do danych w module ogranicza się tylko do tych elementów, które były widoczne przed zablokowaniem.
 - * po restarcie MQTT np. po przez jego aktualizację, moduł nie pobiera już pełnej konfiguracji, jeśli pozostaje zablokowany.

Gdzie to znajdziesz?

W modułach, które mają taką funkcjonalność, funkcja ta dostępna jest tuż obok zębatki na głównej liście urządzeń.



Działanie zależne od stanu modułu

Komponent automatycznie dostosowuje się do stanu zabezpieczenia modułu.

Brak ustawionego hasła

Ustawienie hasła po raz pierwszy

Instrukcja:

- Wpisz nowe hasło (minimum 4 znaki).
- Naciśnij Ustaw hasło.
- Gotowe – moduł jest zabezpieczony.

Moduł odblokowany

Możesz:

- zablokować moduł,
- zmienić istniejące hasło.

Instrukcja:**Zablokowanie modułu:**

- Wybierz tryb Zablokuj moduł.
- Wpisz aktualne hasło.
- Kliknij Zablokuj.

Zmiana hasła:

- Wybierz tryb Zmień hasło.
 - Wpisz aktualne hasło.
 - Wpisz nowe hasło.
 - Kliknij Zmień hasło.
-

Moduł zablokowany**Odblokowanie urządzenia****Instrukcja:**

- Wpisz poprawne hasło.
 - Kliknij Odblokuj.
-

Kiedy to stosować?

- Podczas instalacji urządzeń w miejscach publicznych lub dostępnych dla wielu osób.
 - W systemach komercyjnych lub przemysłowych, gdzie dostęp do konfiguracji powinien być ograniczony.
-

Co w przypadku gdy zapomnę hasło?

Hasło jest zapisywane bezpośrednio w module i nie ma możliwości jego odzyskania. Decydując się na zabezpieczenie hasłem, należy pamiętać, że w przypadku jego utraty konieczne będzie odesłanie modułu do serwisu, gdzie zostanie wyczyszczona cała konfiguracja.